



OPIS

MA 65 je najvjerojatnije najkompaktnije 65 W 100V pojačalo. Pojačalo ima 4 ulaza: 2MIC, 1MIC-LINE te jedan LINE ulaz . Mikrofonski ulazi mogu imati phantom napajanje preko vanjskog prekidača. Dvostupanjski sistem prioriteta je standardan (MIC1 ima uključen prioritet (VOX) tako da sve ostale ulaze potpuno stiša, pri tome se čuje zvuk gonga), a MIC1 i MIC2 će automatski stišati MIC3/LINE3 i LINE4. VOX prioritet se može isključiti preko internog prekidača.

Pre-amp izlaz i pre-amp ulaz omogućuju priključenje jednog vanjskog procesora signala ili da se prespoji signal na neko drugo pojačalo.

Kako dodatnu funkciju MA 65 ima i kontroler za podešavanje niskih i visokih tonova, izlaz za snimanje zvuka te limiter koji sprječava clipping na izlazima.

MA 65 radi na 24V i 230V napajanju. Pojačalo je izrađeno u kompaktnom metalnom kućištu. Montažni pribor 19" moguće je dodatno naručiti.

TEHNIČKI PODACI

Ulazi:	MIC1 (prednji/stražnji)	Bal. 6.3/Bal XLR-Din 5 (1mV)
	MIC 2	Bal. 6.3/Bal XLR (1mV)
	MIC3/LINE3	Bal. 6.3/Bal XLR (1mV)/RCA Cinch (300mV)
	LINE4	RCA Cinch (300mV)
	Power amp ulaz	RCA Cinch (1V)
Izlaz:	Nazivna snaga	65W
	Music-Program	80W
Zvučnici izlaz:		8Ω/70-100V (Euroblock)
Pre amp izlaz:		RCA Cinch (1V)
Izlaz za snimanje:		RCA Cinch (350mV)
Gong:		Da
Prioritetni sistem:		2 sistemski sustav VOX prioriteta
Limiter:		Dinamički spori -3dB poništavajući preko internog prekidača
Raspon frekvencija:		60Hz do 18kHz
S/N odnos:		-67dB (mic otvoren), -77dB (sve na nuli)
Distorzija:		<0.5%
Napajanje:		230V AC / 24V DC
Dimenzije:		88x272x286mm
Masa:		6.4kg