

**Opis:**

Manji, slađi, lakši ... Neka vas ne vara njihov sićušni izgled ... MASK2 zvučnici su jednostavno nevjerojatni.

*Dizajniran da stane u svaki interijer - primjenjiv u mnogim situacijama - jednostavno vas neće razočarati.*


Ovi zvučnici su dizajnirani za istinske ljubitelje glazbe. Popularne aplikacije gdje se mogu iskoristiti ovi zvučnici su: home hifi sustavi, surround sustavi kućnog kina, audio multiroom sustavi, trgovine,... birajte što god želite... Ovi zvučnici savršeno odgovaraju za bilo koje aplikacije koje zahtijevaju visoko kvalitetan hifi zvuk u malim i srednjim prostorijama.

Sa zvučnicima dolaze posebni držači koji dopuštaju montažu zvučnika pod različitim kutovima na razne površine, kao što su zidovi ili strop.

**VAŽNE NAPOMENE:** ovi zvučnici će raditi besprijekorno, no samo ako slijedite naše upute i preporučeni način rada. Ne pokušavajte koristiti te male zvučnike kao full range zvučnike - oni nisu napravljeni da bi reproducirali bass frekvencije. Preporuča se korištenje HUST subwoofera ili odgovarajućih visokopropusni filtera. Naši preporučeni subwooferi i sustavi pojačala imaju posebno prilagođenu zaštitu i filter sklopova, koji omogućuje izbjegavanje mogućih oštećenja nastalih zbog preopterećenja. Također jamče pravi hifi zvuk. Navedeni sustavi sa zaštitom od preopterećenja su uključeni u naše subwoofere i pojačala, ali ne i u MASK2 zvučnike, te se onda MASK 2 zvučnici moraju koristiti zajedno s njima.

Ovi zvučnici nisu magnetski oklopljeni, pa ako imate CRT ekran/TV, postavite zvučnike na dovoljnu udaljenost od ekrana. Moderni plazma, LCD, TFT LED ekrani/TV su neosjetljivi na magnetske smetnje, tako da možete postaviti te zvučnike blizu takvih uređaja bez ikakvog rizika gubljenja dobrog zvuka.


## Montiranje zvučnika:



Koristeći odgovarajući alat, montirajte nosač na zidnu površinu.



Nakon što su svi vijci postavljeni postavite na njih odgovarajuće poklopce za vijke.



Kut položaja zvučnika može se odrediti prema bazi nosača i položaju H-kuke koja se nalazi na pola sfere nosača. Možete pričvrstiti ili otpustiti vijak za centralno zakretanje kako bi otežali okretanja H-kuke.



Razmislite o tome da sakrijete zvučnički kabel tako da ga provedete kroz jedan od 4 već određena otvora za kablove koji se nalaze na stranama baze nosača.



Odstranite gumeni poklopac sa stražnje strane zvučnika te zvučnik zakačite na nosač, vratite gumeni poklopac te priključite euroblock konektor na zvučnik.

## Spajanje ožičenja na zvučnik:



Uklonite priključak euroblock-a sa zvučnika i spojite žice zvučnika na euroblock priključak. Pripazite na polaritet koji je označen na poleđini zvučnika: + je pozitivno, - negativna. Za udaljenosti do 20 metara, možete koristiti kabel 0,75 mm<sup>2</sup> bez gubitka performansi. Za veće udaljenosti, koristite deblje žice od 1,5 mm<sup>2</sup> na više.

## Tehničke specifikacije:

Tip zvučnika:	Full range 2.5"
Impedancija:	8Ω
Raspon frekvencija:	120-20000 Hz (bez subwoofera)
Snaga:	50W RMS, kada se koristi 150Hz/12dB highpass filter
Preporučena snaga pojačala:	10-110W (s preporučenim pojačalom)
Dimenzije HxWxD mm:	94x82x108 mm bez nosača
Udaljenost od zida:	30mm kada se koriste nosači
Masa:	440g