



PA 2240BP je 2x240W, 100V pojačalo koje može raditi u mostu. Bez ikakve sumnje ovo je jako svestrano pojačalo koje se može iskoristiti u svim velikim 100V projektima.

Pojačalo se može koristiti kao dvokanalno pojačalo od 2x240 watt u 100V sustavu ili se može koristiti u mostu kao 1x480 watt u 100V sustavu. Oba kanala imaju program i prioritet ulaz sa zasebnim gain kontrolerom. Prioritetni ulaz se aktivira čim se spoji kontakt; kad se spoji taj kontakt dobiva se i 24VDC za aktiviranje atenuatora. Oba kanala na pojačalu imaju kontroler za bass i treble.

PA 2240 BP radi na 230V AC i 24V DC što nadmašuje ostala pojačala. Na taj se način onda može i koristiti u evakuacijskim sistemima koji su određeni normom EN60849.

Sve kontrole PA 2240BP pojačala nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Promjene postavki koje su postavljene u pojačalo tako neće moći biti izmjenjene od neke neovlaštene ili nestručne osobe.

Pošto je pouzdanost jako bitna u audio poslovanju i tržištu, naš razvoji odsjek je jako puno vremena posvetio toj stavci. Uporaba kvalitetnih komponenata i ugrađenog dinamičkog limitera -3dB, zasigurno pridonosi cijelokupnoj pouzdanosti.

*PA 2240BP je pojačalo u koje se možete pouzdati!*

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

### Ulazi:

Program  
Prioritet

Balansirani Euroblock, 0dB -10k, podesivo trimerom  
Balansirani Euroblock, 0dB -10k, podesivo trimerom

### Izlazi:

Zvučnički izlaz:  
Prioritet izlaz:  
Izlazna RMS snaga, mjerena:

Kanal 1 i 2, 4Ω, 50V, 70V, 100V  
2x24V, aktivira se kada se spoji kontakt (max 0,6A)  
2x240 W ili 1x480 W (opcja korištenja u mostu)

### Kontroler tona:

Bass:  
Treble:  
Raspon frekvencija:  
Signal na Noise Ratio:  
Totalna harmonička distorzija:

100Hz: +10dB / -14dB  
10kHz: +10dB / -14dB

35Hz-22kHz

> 95 dB

< 0,5%

Dimenzije (HxWxD):

88x430x412mm (pribor za 19" kućište nije uključeno)

Masa:

21.70 kg