



OPIS

PIR 7600 je pretpojačalo s daljinskim upravljanjem. Ima šest ulaznih linija i 2 MIC ulaza (phantom power je moguć preko unutarnjeg dip – prekidača). Mikrofonski ulaz 1 može se koristiti kao mikrofonski ulaz, linijski ulaz ili telefonski ulaz i može stišavati sve ostale ulaze preko uključivanja VOX-a. Sa stražnje strane panela ima tipku za stišavanje svih ulaza. Pretpojačalo ima dvije stereo izlazne zone koje se neovisno podešavaju.

Sljedeće funkcije mogu se kontrolirati preko infracrvenog daljinskog upravljača:

- Selektor izvora zvuka (direktno preko tipke gore/dolje)
- Izlaz za glavni kontroler zvuka
- Tipka za uključivanje i isključivanje
- Mikrofon
- Mute funkcija

Dvanaest voltini izlaz omogućuje da se uključuje dodatno pojačalo ili drugi uređaji. Infracrveni odašiljač prenosi infracrvenu kontrolu na druge uređaje. Infracrveni prijemnik, infracrveni odašiljač i infracrveni daljinski upravljač isporučuju se s uređajem.

TEHNIČKI PODACI

Ulaz:	Line 1	XLR Balanced	- 0dB, 20k Ω
	Line 2-6	RCA konektor	- 500mV, 10k Ω
	Mic 1	Prednji: 6.3 ulaz	- 50dB/600 Ω
		Stražnji: XLR Balanced	- 50dB/600 Ω (mic), - 10dB/10k Ω (line), - 0dB/600 Ω (tel)
	Mic 2	Prednji: 6.3 ulaz	-50dB/600 Ω
		Stražnji: XLR	- 50dB/600 Ω
Izlaz:	Zona 1	XLR	- 0dB/100 Ω
	Zona 2	RCA konektor	- 0dB/600 Ω

Vanjsko daljinsko upravljanje:	XLR, 12V
Raspon frekvencija:	20Hz do 25kHz
Distorzija:	<0.01%
Infracrveni prijemnik:	Mini Jack, IR Eye uključen
Infracrveni odašiljač:	Mini Jack, IC odašiljač uključen
Ručni IC daljinski:	Uključen
Kabelski ulaz:	RJ45
Dimenzije:	44x483x275mm
Masa:	2.8kg