

MA30

30W @100V/4Ohma mixer pojačalo,
pola 19" rack širine



U postupku redefiniranja radnih procesa s mixer pojačalima ključni element je bio stvoriti intuitivno, prijateljsko i nadasve jednostavno mixer pojačalo kojim će podjednako jednostavno raditi korisnici i instalateri.

Rezultat je nova MA serija pojačala vrhunske tehnologije s dosad neviđenom jednostavnošću u prijateljskom okruženju. Kontroler glasnoće je veći, istaknutiji s pozadinskim osvjetljenjem, što je pomak u odnosu na prijašnje serije mixer pojačala. Kontroleri mikrona su manji i udubljeniji.

Kompaktno 9.5" kućište sadrži 1 mic/line ulaz i 2 stereo linijska, mono sumirana ulaza. Napredno "left-to-right" sučelje prioriteta pomaže instalaterima jednostavno i intuitivno povezivanje.

Na stražnjoj strani nalaze se ulazi za "emergency", prioritetni mikروفон (+chime) i 24VDC prioritetni izlaz.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

MA30

Ugradna dubina:	240 mm
Dubina s prednjom pločom:	250 mm
Visina (1U=44 mm):	2U
Napajanje:	100 - 240 V
Izlazna snaga @4Ohma:	30 W
Izlazna snaga @100V:	30 W
Mogućnost rada na 70V:	DA
Maksimalna potrošnja:	60 W
Minimalna impedancija:	4 Ω
Broj izlaznih zona:	1
Phantom napajanje:	1
Kontrola tona:	DA
Vox mute funkcija:	DA
Emergency ulaz:	1
Količina nivoa prioriteta:	4
Balansirani mic ulaz:	2
Nebalansirani line ulaz:	2
Frekventni odziv:	60Hz - 20 kHz
Chime:	DA
Topologija pojača:	D-klasa
Hlađenje:	konvecionalno
Težina (neto):	2.4 kg