



OPIS

MA125 je 100V pojačalo s pretpojačalom. U pojačalu su ugrađena 4 MIC ulaza i 3 linijska preklopiva ulaza. MIC1 ulaz ima prioritetsku funkciju iznad svih ostalih ulaza. Prioritetna funkcija se uključuje preko glasovne aktivacije (VOX) ili preko kontakta. MIC2, 3 te 4 imaju mogućnost (on/off) uključivanja dodatnog phantom napajanja. Glavni volumen se regulira pomoću master volumena i dodatna dva gumba za ton kontrole. Izrađeno je u metalnom 19" kućištu.

TEHNIČKI PODACI

Ulaz:	MIC1	- 50dB (2mV) -600Ω, nebalansirano
	MIC2/4	- 55dB balansirano
	AUX	- 20dB
	CD	- 5dB
	TUNER	- 10dB
Izlazna snaga:	Nazivna snaga	120W RMS
	Music snaga	180W
Zvučnici - izlaz u Ω:		4 Ω, 8 Ω, 16 Ω
Zvučnici - izlaz u V:		25V-70V-100V (5.2Ω, 41Ω, 43Ω) (120W)
Dodatni izlazi:	Zvučnik	1watt, 8Ω
	Monitorski izlaz	6.3mm jack / 1.5V-600Ω / balansirano
Bas:		±10dB - 100Hz
Visoki:		±10dB - 10kHz
Volume kontroler:		5 volume kontrola za MIC1/4 i AUX 1 Master volume 1 kontroler visokih 1 bas kontroler
Potrebna snaga:		115/230 Vac (±5%) -60/50Hz / 250VA (120W) 24 Volt / 10A
Dimenzije:		88x483x360mm
Masa:		4.5kg