



## OPIS

PM7400 MKII je vrlo jednostavno i lako za korištenje pretpojačalo koje je namijenjeno za korištenje u velikim razglasnim centralama, kao i restoranima, fitnees centrima, barovima, klubovima....Pretpojačalo ima 6 linijskih preklopivih ulaza i dva mikrofonska ulaza koji se miješaju (phantom power preko interne sklopke). Mikrofon se može priključiti s prednje strane preko 6.3 ulaza ili sa stražnje strane preko balansiranog XLR ulaza.

Odvojene su ton kontrole mikrofonskih i linijskih ulaza. Mikrofonski ulaz 1 ima modulirajući kontroler funkcije mute (VOX) koji stišava sve ostale ulaze. Postoji kontaktni mute na stražnjoj strani PM7400 MKII koji stišava sve izvore glazbe.

Pretpojačalo je opremljeno s dva stereo izlaza. Volumeni izlaza mogu se kontrolirati zasebno. Obzirom da zauzima samo 1HE u ormariću, a daje iznimno dobar zvuk PM7400 MKII bi trebao riješiti sve dvojbe u vezi kupnje ovoga pretpojačala.

## TEHNIČKI PODACI

Ulaz:	Line 1:	Balansiran XLR 0dB, 20k $\Omega$
	Line 2-6:	RCA konektor, 500 mV, 10k $\Omega$
	Mic 1-2:	Prednji: Jack -50dB/600 $\Omega$
		Staržnji: XLR balansirani -50dB/600 $\Omega$
Izlaz:	Zona 1:	RCA konektor 0dB/100 $\Omega$
	Zona 2:	Balansiran XLR 0dB, 20k $\Omega$
Raspon frekvencija:		20Hz do 25kHz
Kontroler tona:	MIC:	3-band kontroler tona
	LINE:	3-band kontroler tona
Mute:		Preko vijka
Distorzija:		<0.01%
Dimenzije:		44x483x275mm
Masa:		2.6kg

