

MA120

*Profesionalno mikser pojačalo snage 120W
@4Ohma/70V/100V*



Revolucionarno MA120 mikser pojačalo nudi krajnjem korisniku vrhunsku tehnologiju s dosad neviđenom jednostavnošću korištenja u prijateljskom okruženju.

Novo dizajnirani intuitivni prednji panel je čist i jednostavan bez nepotrebnih dodatnih kontrola. Kontroler glasnoće je veći, istaknutiji s pozadinskim osvetljenjem, što je pomak u odnosu na prijašnje serije mikser pojačala. Kontroleri mikrona su manji i udubljeniji.

Pojačalo nudi 120W snage s mogućnošću rada na 70V / 100V linijama ili kao nisko ohmsko pojačalo s minimalnom impedancijom od 4 Ohma.

Na stražnjoj strani nalaze se 2 mic/line ulaza i 4 stereo line / mono sumirana ulaza.

Osvježavajući logički dizajn krajnjem korisniku će omogućiti vrlo jednostavno i intuitivno upravljanje dok će instalaterima pružiti jednostavno, brzo i logičko povezivanje prilikom instalacije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

MA120

Ugradna dubina:	290 mm
Dubina s prednjom pločom:	300 mm
Visina (1U=44 mm):	2U
Napajanje:	100 - 240 V
Izlazna snaga @4Ohma:	120 W
Izlazna snaga @100V:	120 W
Mogućnost rada na 70V:	DA
Maksimalna potrošnja:	160 W
Minimalna impedancija:	4 Ω
Broj izlaznih zona:	1
Phantom napajanje:	2
Kontrola tona:	DA
Vox mute funkcija:	DA
Emergency ulaz:	1
Količina nivoa priorita:	4
Balansirani mic ulaz:	3
Nebalansirani line ulaz:	4
Frekventni odaziv:	60Hz - 20 kHz
Chime:	DA
Topologija pojača:	D-klasa
Hlađenje:	konvecionalno
Težina (neto):	5 kg